

TRÅDLÖS SAMMANKOPPLINGSBAR BRANDVARNARE

Dokument Brandvarnare trådlös/p/050924

Flik 9

NYHET - Brandvarnare med trådlös sammankoppling



Brandvarnare skall placeras på varje våningsplan och i varje sovavdelning i ett hus. Varnarna bör kopplas samman så att samtliga varnare ljuder om vid brand.

Fram till idag har det inneburit långa och besvärliga kabeldragningar. Ofta har det hindrat många från ett bra brandskydd.

Nu finns en enkel och tillförlitlig lösning på problemet – brandvarnaren med radiobas för trådlös sammankoppling. Samtliga installerade varnare i huset kommunicerar med varandra. Larmar den ena så larmar även de andra.

Genom att installera brandvarnare med trådlösa socklar erhålls tidigare branddetektering och snabbare larm. Det ger ökad säkerhet och kan vara avgörande för att hinna agera i tid om en olycka sker.

Tekniska data

Räckvidd	30-50 meter
Frekvens	500 kHz
Batteri	4 st typ AA 1,5 V
Drifttemperatur	4°C till 40°C
Mått	ø128 x 30 mm
Vikt inkl. batteri	115 g
Godkännanden	CE
Artikelnummer	18-0000-07
Passar till brandvarnare	Optisk SS-166 - 18-0000-09 Joniserande SS-168 - 18-000-00

Tillförlitlig och stabil funktion

Radiobasen har många egenskaper och fördelar som ökar säkerheten och förenklar installationen.

Räckvidd 30 meter Normal räckvidd är ca 30 meter men kan vid gynnsamma omständigheter vara upp till 50 meter. Signalen tränger genom normala väggar.

Upp till 20 st i serie ... Upp till 12 st brandvarnare kan sammankopplas till samma system.

Indikering vid brand .. På brandvarnaren som indikerar brand blinkar lysdioden och larmet ljuder. På övriga brandvarnare tänds inte lysdioden utan enbart larmet ljuder.

Signalkod I sockeln finns två omkopplare som gör att olika signaler kan ställas in. Endast socklar med samma inställning sänder larmsignal till varandra.

Batterilarm Vid behov av batteribyte i radiobasen varnar den med en kort ljudsignal, lika som varningen för batteriet i brandvarnaren.

Enkel installation Sockeln skruvas fast i taket med en fästplatta. Brandvarnaren trycks fast i sockeln låses fast i ett par fästhakar. I sockelns kartong medföljer 2 st skruv med plugg samt 4 st batterier.

5 års garanti På brandvarnare och radiobas lämnas 5 års garanti.



Socket är försedd med kontakter och fästhakar för snabb och enkel anslutning av brandvarnaren

Omkopplare i sockeln för inställning av signalkod